

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques

- Mesure le courant c.a. de 6mA à 100A
- Affichage ACL rétroéclairé à 6000 chiffres
- Ouverture de la mâchoire de 32mm (1.26")
- Mesures c.a. VEV
- Lampe de poche DEL intégrée
- Indicateurs de pile faible et de dépassement de gamme
- Cat. III 300V

Spécifications

Courant c.a. VEV

Gamme:	100.0A, 60.00A, 6.000A, 600.0mA, 60.00mA, 6.000mA
Précision (50/60Hz):	100.0A, 60.00A: $\pm(1.5 \% \text{ lect. } +8 \text{ ch.})$ 6.000A, 600.0mA, 60.00mA: $\pm(1.0 \% \text{ lect. } +5 \text{ ch.})$ 6.000mA: $\pm(1.0 \% \text{ lect. } +8 \text{ ch.})$
Précision (>60Hz<1kHz):	100.0A: $\pm(3.5 \% \text{ lect. } +8 \text{ ch.})$ 60.00A: $\pm(3.0 \% \text{ lect. } +8 \text{ ch.})$ 6.000A, 600.0mA, 60.00mA: $\pm(3.0 \% \text{ lect. } +5 \text{ ch.})$ 6.000mA: $\pm(3.0 \% \text{ lect. } +8 \text{ ch.})$
Résolution:	100mA, 10mA, 1mA, 0.1mA, 10μA, 1μA

Courant c.a. VEV avec Filtre passe-bas (LPF)

Gamme:	100.0A, 60.00A, 6.000A, 600.0mA, 60.00mA, 6.000mA
Précision (50/60Hz):	100.0A: $\pm(2.0 \% \text{ lect. } +8 \text{ ch.})$ 60.00A, 6.000A, 600.0mA, 60.00mA, 6.000mA: $\pm(1.5 \% \text{ lect. } +8 \text{ ch.})$
Résolution:	100mA, 10mA, 1mA, 0.1mA, 10μA, 1μA

Spécifications générales

Fréquence c.a.:	50Hz à 1kHz
Sélection de gamme:	Manuel
Indication dépassement de gamme:	Oui ("OL")
VEV:	Oui
Filtre passe-bas (LPF)	Oui
Affichage:	Affichage ACL de 6000 chiffres
Affichage rétroéclairé:	Oui
Verrou d'affichage:	Oui
Pic Max/Min:	Oui
Lampe de poche intégrée:	Oui
Mise hors tension automatique:	Oui (après 15 minutes)
Alimentation:	3 x piles AAA
Indicateur de piles faible:	Oui
Ouverture de la mâchoire:	32mm (1.26")
Catégorie de surtension:	CAT. III 300 V
Certifications:	CE
Température de fonctionnement:	5 à 40°C (41 à 104°F)
Température de stockage:	-20 à 60°C (-4 à 140°F)
Dimensions:	232 x 77 x 39mm (9.1 x 3.0 x 1.5")
Poids:	271g (9.6oz)

Modèle	Description
R5720	Pince multimètre de courant de fuite CA
R5720-NIST	Pince multimètre de courant de fuite CA & NIST